



TRE202



IP55



Radioaktor IP55, 2-utg

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	KNX
Montagesätt	Utanpåliggande montage

Funktion

- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, status display
- återställningsfunktion (till fabriksinställning)
- förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioproduser
- ytterligare funktioner easy: +6 scenarion
- det går att låsa lagring av scen
- scenöppning via KNX trådlösa apparater
- quicklink funktioner: Växlande, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), prioritet

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
------------	----

- med manuell drift på/av
- Aktivering, till exempel genom brytare, tryckknappar, timer
- med konfigurations- och funktionsknapp

Anslutning

Bussystem radio	ja
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej
Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	230V AC

Ström

Max strömgenomgång	10 A
--------------------	------

Frekvens

Radio frekvens mottagning	868,3 MHz
---------------------------	-----------

Effekt

Utgående effekt	2300 W
Konventionella transformatorer	per kanal 600 VA
Elektroniska transformatorer	per kanal 600 W
Radiosändningseffekt	< 10 mW

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens)	0...65 % (utan kondensering)
----------------------------------	------------------------------

Material

Yta	matt
-----	------

Dimensioner

Längd	150 mm
Mått (LxBxH)	53 x 27 mm
Hög	35 mm
Bredd	85 mm

Belysning

- Med don (Lågenergilampor)	per kanal 6 x 58W
- okompenserade	per kanal 600VA

Reglering av lågenergilampor

Lågenergilampor	per kanal 100 W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	600 W
Kompaktlysrör	6 x 18 W

Reglering av LED

230 V LED lampor	je Kanal 100 W
LED	med styrning-LED för På/Av, med konfigurations- och funktions-LED:er

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	1500 W
230 V glödlampor och halogenlampor	per kanal 1500 W

Anslutning

Kontakttyp	2NO
- med lyftuttag för inskruvning	
- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway	

Kabel

- med fästplattor och töjningsskydd

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy, PB
- verktygslös snabblänskonfiguration med knappar och LED-display	

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	nej
---------------------------	-----

Utrustning

Antal utgångar	2
Antal länkar quicklink	max. 20 sändare/mottagare
Sändnings driftcykel	1 %

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-10...55 °C
- lågt verkligt energibehov	

Identifiering

Tillämpning	KNX radio - aktorer
produktfamilj:	utgång
Design	ELEKTRONSIK PLATTFORM