



Radiokit rörelsedet + 1 kan ut

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem KNX

Funktion

- μ -processor kontroll av användning
- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, status display, Dim-värde, Ljusstyrka display
- återställningsfunktion (till fabriksinställning)
- Party-funktion för inkoppling under 2 timmar
- med minnesfunktion för närvarusimulering
- med nyckellås
- Förvarning för avstängning på dimmerinsatser
- Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp
- scenöppning via KNX trådlösa apparater
- det går att låsa lagring av scen
- quicklink funktioner: Dimmer, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne, prioritet, master-slav

Kontroll och indikering

- fjärrkontroll via quicklink sändare
- med konfigurations- och funktionsknapp
- med knapp för på/av/automatik/minne

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej
Antal binäringångar	1
Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Frekvens

Radiosändningsfrekvens 868,3 MHz

Effekt

Radiosändningseffekt < 10 mW

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 0...65 % (utan kondensering)

Detekteringsmetod IR

Detektering

Antal detekteringsnivåer	2
Vinkel vertikal detektering	100 °
Detekteringsområde framåt	16 m
Detekteringsområde sidledes	8 m

TRE720



IP55



Material

RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Halogenfri PC - ABS
Yta	matt

Belysning

Reaktionsljusstyrka, justerbar	≈ 5...1000 lx , dagtid
--------------------------------	------------------------

Reglering av LED

LED	Visning av LED-tillämpningsmodulens/LED-tillämpningsinsatsens kompatibilitet, med konfigurations- och funktions-LED:er, med drift- och status-LED, röd/grön/orange
-----	--

Montage

Maximal monteringshöjd	4 m
------------------------	-----

Anslutning

- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway

Inställningar

Reaktionskänslighet , inställbar	10...100 %
Tidsfördröjning, ställbar	≈ 1 s...3 h
Frånslagsvarning genom dimring till 50% i	30 s
- rörelsedetektorn (sändare) och brytarmänövrorganet (återvinning) är förkonfigurerade för gemensam användning	

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
- satsen består av KNX trådlös rörelsedetektor 220°, för utvändigt montering (ordernr TRE520) och aktor, 1-kanal, för utvändigt montage (ordernr TRE201)	

Utrustning

Antal radiokanaler	1
Substationingång	nej
Antal kanaler	1
Antal länkar quicklink	max. 20 sändare/mottagare
Sändnings driftcykel	1 %
Vinkel horisontal detektering	220 °

Säkerhet

- med demonteringsskydd

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
- lågt verkligt energibehov	

Identifiering

Tillämpning	Rörelsedetektorer, KNX radio- sensorer
-------------	--