



TXA606D



easy



quickconnect

Brytaktor easy-KNX 6x16AC-last

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	ja
Montagesätt	DIN-skena

Funktion

Driftläge	valfri kombinerad drift från kör- och omkopplingsfunktioner möjliga
-----------	---

- lämplig för koppling av olika externa ledare
- med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition
- med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm
- med solskyddsfunktion
- För omkoppling, t.ex. av 6 oberoende belastningar eller aktivering av 3 drivningar

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen	
- Status indikering integrerad i knapp	
- manuella manöverknappar för på/av (upp/ned) och bussfunktion på/av per kanal/enhet	
- med belyst programmeringsknapp	

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Märkström	16 A

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	5 mA
Strömförbrukning buss (vila)	3 mA
Max strömgenomgång	16 A
Nominell märkström	16 A

Effekt

Max last med elektroniska transformatorer	1200 W
Utgående effekt	2300 W
Max. växlingseffekt	8625 W
Konventionella transformatorer	1600 VA
Elektroniska transformatorer	1200 W

Material

Färg	Grå
------	-----

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	4 modules
Hög	90 mm

Belysning

- Med don (Lågenergilampor)	20 x 36 W
- okompenserade	1200 W

Reglering av lågenergilampor

Lågenergilampor	20 x 23 W
Effekt lågenergilampor	18x23W
- parallellkompenserade	1500 W /200 µF

Reglering av LED

Max antal LED/CFL lampor	18
230 V LED lampor	18 x 23 W
Power LED	216 W
LED	Status indikering integrerad i knapp

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	2300 W

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm ²
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm ²
Typ av last	C-last
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm ²
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm ²
Kontakttyp	6NO
Anslutningstyp	Quick Connect
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med QuickConnect snabbanslutningar	
- buss-anslutning	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	easy, system
----------------------------	--------------

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

Utrustning

Antal utgångar	6
Modulär utbyggbarhet	nej

Användning

Differentieringsegenskap 3 - Försäljning	med plug-in anslutning
--	------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
------------------	------------

Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C
---------------------------------	-------------

Identifiering

Produktfamilj	TXA
---------------	-----

Design	KNX
--------	-----