



TXA025



easy



Ljusrelä utan sensor 1-6 ing

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	Bussystem EIB
Montagesätt	Din skena

Funktion

- för brytar-, dimmer- och rulljalousifunktioner

Kontroll och indikering

- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen
- med programmeringsknapp och röd programmerings-LED

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

Antal ingångar	6
----------------	---

Ledningslängd

Max. förbindelselängd mellan ljussensor och ljusrelä	100
--	-----

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,3 W
---	-------

Material

Färg	Grå
------	-----

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	2 modules
----------------------------------	-----------

Belysning

Ljusnivå	2 / 20000 Lux
Ljusstyrka mätområde, linjärt	2...20000 lx

Reglering av LED

LED	med 2 status LED
-----	------------------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm ²
Anslutningstyp	Med skruv

- med integrerad busskopplingsenhet
- med skruvklämmor
- buss-anlutning

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy
- ljusvärdet är inställbart via vred	

Utrustning

Antal kanaler	1
Givare som bör kopplas	EE002 - EE003
- sex ljusstyrkegränsvärden för oberoende aktivering av omkopplingskanaler	

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

Identifiering

Design	KNX
--------	-----

Instruktioner

Informationstext	Använd en dubbelt avskärmd kabel för att ansluta den utvändigt monterade ljusstyrkesensorn eller för att förlänga anslutningskabeln av den inbyggda ljusstyrkesensorn.
------------------	--