



TRM702A



IP30

## Binäringång quicklink dosa

Teniska funktioner

### Utförande

Bussystem	Utan
Montagesätt	Infällt montage

### Funktion

Avtagbar bussmodul	nej
<ul style="list-style-type: none"> <li>- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge, 1-knapps UPP/NER, Tryckknapp, 2x larm, status display</li> <li>- återställningsfunktion (till fabriksinställning)</li> <li>- ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned</li> <li>- quicklink funktioner: omkoppling, dimring, jalusi, 2 scenarion, timer, till/från momentant, prioritet, upp/ned</li> </ul>	

### Utförande

- tillverkad, med ledning med 4 kärnor

### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivering, till exempel genom brytare, tryckknappar, timrar, jalusitimerbrytare, magnetkontakt</li> <li>- med konfigurationsknapp</li> </ul>	

### Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- med 2 oberoende binäringångar för potentialfria kontakter</li> <li>- med 2 oberoende, batteriförsörjda binäringångar för potentialfria kontakter</li> </ul>	

### Spänning

Typ av inspanning 1	DC
Ingångsspänning	3 V

### Ström

Antal ingångar	2
Insignal ström	33 µA
Ingångsström per ingång	1 mA

### Frekvens

Radiosändningsfrekvens	868,3 MHz
------------------------	-----------

### Ledningslängd

Max. ledningslängd mellan tryckknappar	10 mm
--	-------

### Effekt

Radiosändningseffekt	< 25 mW
----------------------	---------

### Nätverkskonfiguration

- inte beroende av elnätsströmmen

**Mått**

Ingång avsökningsspänning	per kanal 5 V
Relativ fuktighet (utan kondens)	0...65 %

**Batteri**

Livslängd batteri [år]	≈ 5
- med litiumcellbatteri 3 V typ: CR 2430	

**Material**

Färg på oberoende designlinjer	ljusgrå
Material	Plast
Yta	matt

**Dimensioner**

Djup installerad produkt	11 mm
Höjd installerad produkt	39 mm
Bredd installerad produkt	41 mm

**Reglering av LED**

LED	med konfigurations-LED
-----	------------------------

**Montage**

Montering	för installation bakom insatser för infälld montering
-----------	---

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,5 - 1,5mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	tryckknapp / strömställare
- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway	

**Kabel**

Ledningslängd	20 cm
---------------	-------

**Inställningar**

- verktygslös snabbänkskonfiguration med knappar och LED-display	
--	--

**Utrustning**

Antal radiokanaler	2
Antal länkar quicklink	max. 20 sändare/mottagare

**Användning**

Impulstid	min. 50 ms
-----------	------------

**Standard (er)**

Allmänna standarder	EN 300220-2, EN 301489-3, EN 50491-3, EN 60950-1
---------------------	--

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

#### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-10...50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C
- lågt verkligt energibehov	

#### Identifiering

Tillämpning	KNX radio- sensorer
Produktfamilj	TRM
Design	KNX radio/quicklink