



TRC270D



IP30



KNX

Uttagsadapter radio 16A

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	Bussystem Radio buss
Montagesätt	stickpropp

Funktion

- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, status display, forcerad kontroll
- återställningsfunktion (till fabriksinställning)
- förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter
- ytterligare funktioner easy: +6 scenarion
- scenöppning via KNX trådlösa apparater
- det går att låsa lagring av scen
- quicklink funktioner: Växlande, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande)

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
------------	----

- med manuell drift på/av
- med konfigurations- och funktionsknapp

Anslutning

Bussystem radio	ja
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej
Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Ström

Max strömgenomgång	16 A
Omkopplingsström	max. 16 A

Frekvens

Radio frekvens mottagning	868,3 MHz
---------------------------	-----------

Effekt

Utgående effekt	3680 W
Konventionella transformatorer	1600 VA
Elektroniska transformatorer och bi-transformatorer	1200 W

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens)	0...65 % (utan kondensering)
----------------------------------	------------------------------

Räckvidd

Max räckvidd fjärrkontroll	max. 30m (inomhus) / 100m (utomhus)
----------------------------	-------------------------------------

Material

Färg på designlinje	polarvit
Yta	matt

Dimensioner

Djup	77 mm
Monteringshöjd	41 mm
Hög	54 mm
Bredd	98 mm

Reglering av lågenergilampor

Lysrörlampor	28 x 36 W, max. 120 µF
--------------	------------------------

Reglering av LED

LED	med konfigurations- och funktions-LED:er, med styrning-LED för På/Av
-----	--

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	2300 W

Anslutning

- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy, PB
----------------------------	------------------

- verktygslös snabbänkskonfiguration med knappar och LED-display

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	nej
---------------------------	-----

Utrustning

Antal utgångar	1
Antal länkar quicklink	max. 20 sändare/mottagare
Sändnings driftcykel	1 %

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

- lågt verkligt energibehov

Identifiering

Tillämpning	KNX radio - aktorer
produktfamilj:	utgång
Design	ELEKTRONSIK PLATTFORM