




TU406



IP30



Fjärrkontroll radio 6 kanaler

Teniska funktioner

Utförande

Antal tryckknappar	6
Montagesätt	Annan

Funktion

- extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, Tryckknapp, forcerad kontroll, Dim-värde
- ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned
- återställningsfunktion (till fabriksinställning)
- quicklink funktioner: Dimmer, jalousi, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne

Kontroll och indikering

- med konfigurationsknapp

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
AM / FM modulering	FM
Mottagarkategori	2

Frekvens

Överföringsfrekvens	868 MHz
Radiosändningsfrekvens	868,3 MHz

Effekt

Radiosändningseffekt	< 10 mW
----------------------	---------

Räckvidd

Max räckvidd fjärrkontroll	max. 30m (inomhus) / 100m (utomhus)
----------------------------	-------------------------------------

Batteri

Autonomi	5 år
Livslängd batteri [år]	≈ 5
- med 2 x litiumcellbatterier 3 V typ: CR 2430	

Dimensioner

Djup installerad produkt	16 mm
Höjd installerad produkt	133,6 mm
Mått (LxBxH)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Bredd installerad produkt	50,2 mm

Reglering av LED

LED	med konfigurations-LED, med överföringsstatus- och batteristatus-LED, röd/grön/orange
-----	---

Anslutning

- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway

Utrustning

Antal radiokanaler	6
--------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
------------------	-----------

- lågt verkligt energibehov
