



TXA610D



## Bryttaktor easy-KNX 10x16AC-las

Teniska funktioner

### Utförande

Bussystem	ja
Montagesätt	DIN-skena

### Funktion

Driftläge	valfri kombinerad drift från kör- och omkopplingsfunktioner möjliga
-----------	---

- lämplig för koppling av olika externa ledare
- med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition
- med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm
- med solskyddsfunktion
- För omkoppling, t.ex. av 10 oberoende belastningar eller aktivering av 5 drivningar

### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
------------	----

- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen
- Status indikering integrerad i knapp
- manuella manöverknappar för på/av (upp/ned) och bussfunktion på/av per kanal/enhet
- med belyst programmeringsknapp

### Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Märkström	16 A

### Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Utspänning	230 V AC
Matningsspänning	30V DC via Buss

### Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	6 mA
Strömförbrukning buss (vila)	4 mA
Max strömgenomgång	16 A
Nominell märkström	16 A

**Effekt**

Max last med elektroniska transformatorer	1200 W
Total effektförlust under nominell märksröm	1,5 W
Förlusteffekt per spole	0,15 W
Utgående effekt	2300 W
Max. växlingseffekt	14375 W
Konventionella transformatorer	1600 VA
Elektroniska transformatorer	1200 W

**Material**

Färg	Grå
------	-----

**Dimensioner**

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	6 modules
Hög	90 mm

**Belysning**

- Med don (Lågenergilampor)	20 x 36 W
- okompenserade	1200 W

**Reglering av lågenergilampor**

Lågenergilampor	20 x 23 W
Effekt lågenergilampor	18x23W
- parallellkompenserade	1500 W /200 µF

**Reglering av LED**

Max antal LED/CFL lampor	18
230 V LED lampor	18 x 23 W
Power LED	216 W
LED	Status indikering integrerad i knapp

**Reglering av glödlampor**

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	2300 W

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Typ av last	C-last
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	10NO
Anslutningstyp	Quick Connect
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med QuickConnect snabbanslutningar	
- buss-anslutning	

#### Inställningar

Stödda konfigurationslägen	easy, system
----------------------------	--------------

#### Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

#### Utrustning

Antal utgångar	10
----------------	----

Modulär utbyggbarhet	nej
----------------------	-----

#### Användning

Differentieringsegenskap 3 - Försäljning	med plug-in anslutning
--	------------------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

#### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
------------------	------------

Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C
---------------------------------	-------------

#### Identifiering

Produktfamilj	TXA
---------------	-----

Design	KNX
--------	-----