



TXB692F



easy

### Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut

Teniska funktioner

#### Utförande

Bussystem	ja
Antal persienn-/markisutgångar	1
Montagesätt	Infällt montage

#### Funktion

- för 1-fas drift
- med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition
- med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm
- binära ingångsfunktioner: omkoppling, dimring, jalusi, värdesändare, scen, prioritet, timer, underplåt
- För omkoppling, t.ex. av 2 oberoende belastningar eller aktivering av ett drivdon

#### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
- testläget kan aktiveras via programmeringsknapp	
- manuell drift i test läge via programmeringsknapp (lokalt)	
- för aktivering av en drivning för växelström	
- med belyst programmeringsknapp	

#### Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej
- med 2 oberoende binäringångar för potentialfria kontakter	

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Typ av spänning	DC
Märkström	6 A

#### Spänning

max. omkopplingskapacitet på	230 V AC
Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Utspänning	230 V AC
Matningsspänning	30V DC via Buss

#### Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	7 mA
Strömförbrukning buss (vila)	5 mA
Antal ingångar	2
Max. Kopplingsström	6 A
Max strömgenomgång	6 A
Nominell märkström	6 A
Omkopplingsström vid $\cos \varphi = 0.8$	max. 6 A
Ström genom kontakttmotstånd eller zon 1	6 A

**Effekt**

Max last med elektroniska transformatorer	500 W
Kopplingseffekt vid 230V i AC1	1380 W
Total effektförlust under nominell märksröm	0,5 W
Utgående effekt	500 W
Konventionella transformatorer	500 VA
Elektroniska transformatorer	500 W

**Mått**

Ingång avsökningsspänning	12 V DC V DC
---------------------------	--------------

**Material**

Färg	Ljusgrå
------	---------

**Dimensioner**

Höjd installerad produkt	44 mm
Mått (LxBxH)	44 x 43 x 22 mm
Hög	44 mm

**Belysning**

- Med don (Lågenergilampor)	6 x 48 W
- okompenserade	500 VA

**Reglering av lågenergilampor**

Lågenergilampor	5 x 13 W
Effekt lågenergilampor	5 x 13W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	6 x 48W

**Reglering av LED**

Max antal LED/CFL lampor	5
230 V LED lampor	5 x 13 W
Power LED	65 W

**Reglering av glödlampor**

Max last med glödljus	500 W
230 V glödlampor och halogenlampor	500 W

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Antal kontakter	2
Anslutningstyp	Med skruv
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med skruvklämmor	
- bussanslutning via förmonterad kabel med bussanslutningsklämma	

#### Inställningar

Stödda konfigurationslägen	easy, system
----------------------------	--------------

#### Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

#### Utrustning

Antal utgångar	2
Modulär utbyggbarhet	nej

#### Användning

Differentieringsegenskap 3 - Försäljning	med skruvanslutning
--	---------------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

#### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

#### Identifiering

Produktfamilj	TXB
Design	KNX