85145185

IP20

Tryckkn enkel radio S.1 Antr

Teniska funktioner

Funktion

- extra ETS funktioner: +6st scenarion, 1-knapps UPP/NER, driftsläge TILL/FRÅN, Dim-värde, Ljus-värde, Tryckknapp, forcerad kontroll.
- Uppträdandet vid sändning och/eller mottagning kan konfigureras
- återställningsfunktion (till fabriksinställning)
- ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned
- det går att låsa lagring av scen
- quicklink funktioner: Dimmer, jalusi, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne

Kontroll och indikering

- driftområden kan konfigureras som ett- eller två-områdesdrift
- med konfigurations- och funktionsknapp

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Effekt

Radiosändningseffekt	< 10 mW

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens)	0…65 % (utan kondensering)

Material

Färg på designlinje	antracit
RAL-färg	RAL 7021
Material	termoplastisk
Yta	matt

Reglering av LED

LED	med konfigurations- och funktions-LED:er, Visning av LED-tillämpningsmodulens/LED-tillämpningsinsatsens kompatibilitet

Anslutning

- integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway

Inställningar

- övre och nedre manöverområde på enkla omkopplings-/dimningsinsatser och nätverksinsats är fritt konfigurerbara
- verktygslös snabblänkskonfiguration med knappar och LED-display

Utrustning

Antal radiokanaler	2
Antal länkar quicklink	max. 20 sändare/mottagare
Sändnings driftcykel	1 %

- inkopplingsljusstyrkenivån för varje arbetsområde vid konfiguration med dimmerinsatser, strömavbrottssäker, kan lagras

Säkerhet

- med demonteringsskydd

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5…45 °C

- lågt verkligt energibehov

Identifiering

Tillämpning	Belysningsstyrning, KNX trådlösa – operativsystem
Design	BERKER S.1/B.3/B.7
Sekundär design line	Elektronisk plattform, Berker B.7